





安装之前请先阅读此说明书, 敬请保留, 以备参考

产品安装说明书




[图1]



[图2]

接AC220V电源



[图3]

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
光源	○	○	○	○	○	○
电器	×	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制
○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

产品正常使用期间无有毒有害物质泄漏风险
灯在意外损坏或寿终时, 请按当地环保法规要求处理

1. 安装时须配戴手套, 不得徒手触摸灯体。
2. 安装此产品前请断开电源, 并确定好安装方案和天花板承受的重量。
3. 根据挂板安装孔位在天花板上钻上安装孔, 调整好位置, 打入膨胀, 用膨胀螺丝把挂板固定在天花板上。确定安装牢固。(如图1)
4. 将220V市电接到端子台一端, 火线接L, 零线接N, 地线接⊕, 接线时注意导线接触良好, 尾端铜丝不外露。(如图2)
5. 将吸顶盘孔位与挂板螺纹孔对齐, 将4颗挂板螺丝拧紧固定吸顶盒, 确定安装牢固。(如图3)
6. 确定安装无误后, 方可接通电源正常使用。

LED维护说明:

1. 更换光源电器时请务必断电操作, 避免触电或对LED及电器造成冲击损伤。
2. 请按LED光源上的型号进行补配更换, 接线时分清正负极性正确连接。
3. 此灯具内的光源由制造商或其服务代理商或一个有类似资格的人来更换。



为防止灯具破损、坠落、触电、起火或威胁人身安全的事故发生, 请委托电气专业人员按照说明书进行安装, 使用, 不能自行改造灯具或调换部件

注: 本说明书的产品图形仅供参考, 以实物为准